



Compacta Carga Terminal Fantasma Serie DL30A

Esta carga fantasma expone a su transmisor con una carga de 50 ohm y un máximo de 1:1.15 ROE en toda su gama de frecuencias, utilizadas para verificar la potencia de salida, comparar la eficiencia de la antena con un estándar conocido o con su Wattmetro para sintonizarlas. Una cosa es cierta, no podrá ser engañado cuando utilice una de estas compactas cargas fantasma para antena de la serie Diamond DL30.

Características:

- Tipo: Carga terminal enfriada por aire.
- Frecuencia: DC-500 MHz
- Potencia:
 - 15 Watt continuos.
 - 20 Watt durante 5 min.
 - 50 Watt durante 1 minuto.
 - 100 Watt durante 30 segundos (pico max.)
- Conector: UHF Macho.
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 1:1.15
- Dimensiones: 79.4 mm (Largo) x 31.75 mm (Diámetro).