1. Descargar los archivos de la página syscom.mx

- Firmware
- SP_Flash_Tool_exe

Especificaciones	Recursos	Productos Relacionados	Productos Relacionados								
Driver Windows 7 & 10		Driver Windows 8	Firmware TXR58A	SP_Flash_Tool_exe							
🕒 TXR58A (2)		TXR58A.apk									

2. Abra la herramienta Flash

3. Elija el agente de descarga, elija MTK_ALLInOne_DA_bin (este archivo está dentro de la herramienta Flash)

nt File	Smart Phone Fash Toot(Null	X	
SP_Flash_To	ool_exe_Windows_v5.1624.00 ►		
		•	back Memory Iest
orm	名称	修改日期	
'K	🐌 codecs	2017/11/23 12:47	lows v5 1624 00 000\WTK AllInOpe DA bin Download Agent
	🐌 imageformats	2017/11/23 12:47	
to Install	🐌 sqldrivers	2017/11/23 12:47	Scatter-loading
id Driver	DA_PL.bin	2016/6/15 11:32	
EXE v21	DA_PL_CRYPTO20.bin	2016/6/15 11:32	End Address Location
	DA_SWSEC.bin	2010/6/15 11:32	00 0x00000000018ae7
lool_exe_	DA_SWSEC_CRYPTO20.bin	2016/6/15 11:32	00 0x00000000000001ff
	MTK AllInOne DA.bin	2016/6/15 11:32	00 0x00000000c801ff
mats —			00 0x00000000295b95t
s			00 0x000000003cafff
.W5PX.90			00 0x000000035a0fff
and.4.4.B:			00 0x00000003654735
.W4PX.85			00 0x00000002352ddf7
.W4PX.85 -	•	•	00 0x00000003691e0cf ~

4. Elija Scatter-loading, elija el ROM de TXR50A / TXR58A MT6572_Android_scatter

r File		Court Millio Red Locality	time Trace Mod	H)						26
TP.N50.A1W5PX.9	00.B1	18.2+4.20171216 ROM	-	搜索 ROM	Q					
健文件夹				-	0	I	Memory <u>T</u> est			
:网 (安卓文件)	*	名称		修改日期						
5写频盒子更新		android-info		2017/11/	29 18:09	F				
		installed-files		2017/12/	16 16:55	5.	1624.00.000\MTK_AllIn0	ne_DA.bin	📄 Download Ag	gent
思锐		MT6572_Android_scatter		2017/11/	20 18-05	7	(安卓文件)\刷机包\TP.N	58. A1₩4F <u>-</u>	😑 Scatter-loa	ading
机包							-			
15 Android Driver_										
P_Drivers_EXE_v2.					_		End Address	Lo	ocation	
P_Flash_Tool_exe_						00	0x000000000018ae7	· · ·		
codecs	=					00	0x0000000000000001ff			
imageformats						00	0x0000000000295b95f		i de la companya de l	-
saldrivers						00	0x000000002d6f7ff			-
P N50 A1W5PX 90						00	0x0000000033cafff	-		
DNEO Napd 4 4 P						00	0x00000000035a0fff			
F.NSU.Ndflu.4.4.D.						00	0x00000000000352ddf7			
P.N58.A1W4PX.85	_					00	0x000000003691e0cf			-
P.N58.A1W4PX.85		III			4					_

5. Seleccione Firmware Upgrade

<u>File</u> <u>Options</u> <u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
	Welcome Format Download Readba	ck Memory <u>T</u> est	
вм	Download Stop		
	Download-Agent h_Tool_exe_Window	s_v5.1624.00.000\MTK_All	LInOne_DA.bin
MT6572	Scatter-loading File		555 🔁 🔚 Scatter-loading
M10012	Download Only Format All + Download	[
	Firmware Upgrade in Address	End Address	Location
	PRELOADER UXUUUU00000000000	0x0000000000180f7	
	✓ UBOOT 0x00000000b40000	0x000000000b78a83	J
	BOOTIMG 0x00000000bc0000	0x0000000000fc07ff	J
	✓ RECOVERY 0x0000000011c0000	0x000000001630fff	
	SEC_RO 0x0000000017c0000	0x0000000017e0ttt	L
		0x0000000000000000000000000000000000000	
		0x000000000000000000000000000000000000	
		00000000010471111	

A continuación se muestran las operaciones (asegúrese de que el radio esté apagada, que se haya retirado la batería, que no esté enchufada con el cable) (es necesario realizar los pasos a continuación rápidamente)

6. Conecte el cable USB



7. Presione el botón Descargar

Smart Phone Flash Tool(Runtime Trace Mode)										
<u>O</u> ptions <u>W</u> indow	<u>H</u> elp									
	W <u>e</u> lcome	Form <u>a</u> t	Download	<u>R</u> eadback Mem						
4	Download	d Sto	מי							
	Download	-Agent	h_Tool_ex	ke_Windows_v5.1624						
MT6572	Scatter-	loading Fi	le							

8. Inserte la batería

9. Conecte el cable

10. Enciende el radio

(Estos últimos pasos se deben hacer lo más rápido posible para que tengamos éxito en la actualización)

					H	Format 20%							-
	1.00M/s	58.57K	NAND	High	Speed	0:04	MediaTek	PreLoader	USB	VCOM	(Android)	(COM5	i)

Success!