

## 5877GDPK con los LYNX L5XXX y L7000



1. Presionar el ícono de Automatización.
2. Después la opción de **Garage**.
3. Seleccionamos el número de **Garage** que vamos agregar o modificar.
4. Seleccionamos **“asignar dispositivo”**. Nos va enviar a las opciones de la puerta de garage.
5. Ingresamos el número de serie del 5877 y presionamos **Done**.
6. Después de esto presionamos el botón que trae el 5877.



7. En el panel hay presionar la opción de **“Learn”**, después de esto se va escuchar el relevador del módulo 5877.
8. A continuación nos dirigimos a programación de zonas e ingresamos uno de los siguientes números de zonas 46-48 dependiendo de la puerta de Garage que se va a monitorear la apertura y el cierre.

## Ingresando la Sirena/Estrobo Z-WAVE



1. Presionar el ícono de Automatización.
2. Después la opción de **Garage**.
3. Seleccionamos el número de **Garage** que vamos agregar o modificar.
4. Seleccionamos “asignar dispositivo”. Nos va enviar a las opciones de la puerta de garage.
5. En esta sección nos aparecerá la opción de “**Include siren**”.
6. Una vez dentro nos aparecerá el texto “**Entering Inclusion Mode. Please wait...**”, después “**Ready to Include device. Press the function button on device.**”, en este momento presionamos el botón de enrolamiento.



7. Presione el Botón aprox. Por 40 seg.
8. En el panel nos aparecerá “**Device Found! Please Wait**”, si no nos muestra esta frase hay que repetir el procedimiento.