

Contrachapas Eléctricas No Listadas UL para uso ligero con cerraduras cilíndricas de aluminio delgado (excepto modelo 11BS) con proyección de pestillo de hasta 5/8"



11BS

Para Entrada de Pestillo Línea Central

1-3/8" x 3-1/2"
34.9mm x 88.9mm

- (Proyección de Pestillo 5/8")
- Cerrado en caso de Falla
- 26D Cromo Cepillado (Mostrado) / S4 Latón Bañado en Esmalte (Orden Especial)
- Para marcos de metal hueco o madera



15CA

Para Entrada de Pestillo Línea Central

1-1/4" x 5-7/8"
31.8mm x 149.2mm

- (Proyección de cerrojo de 5/8")
- Cerrado en caso de Falla
- 28 – Aluminio Anodizado Cepillado
- Para marcos de metal hueco, aluminio o madera



15BS

Especial para Entrada de Pestillo Offset

1-1/4" x 5-7/8"
31.8mm x 149.2mm

- (Proyección de cerrojo de 5/8")
- Cerrado en caso de Falla
- 26D Cromo Cepillado (Mostrado) / S4 Latón Bañado en Esmalte (Orden Especial)
- Para marcos de metal hueco, aluminio o madera
- Colocación en ambos lados



12C

Contrachapa Compacta

1-13/16"An x 2-3/4"Al x 1-1/8"Prof.
46mm x 70mm x 28mm

- Rápida y fácil de instalar
- Ideal para marcos de madera, acero y aluminio
- Cualquier-Lado
- Versátil, diseño compacto
- Reemplaza las contrachapas tipo T no electrificadas estándar
- Mantiene la integridad y la fuerza del marco de la puerta
- Acabado Cepillado en Acero Inoxidable (32D)

Modelo	Descripción	Dimensiones	Modo	Voltaje	Acabado
11BS Para Entrada de Pestillo Línea Central (Proyección de cerrojo de 5/8")					
11BS-01	Marcos de Metal Hueco/Madera	1-3/8" x 3-1/2"	Cerrado en caso de Falla	11-16VCA	26D/S4*
11BS-05D	Marcos de Metal Hueco/Madera	1-3/8" x 3-1/2"	Cerrado en caso de Falla	12VCD	26D/S4*
11BS-08D	Marcos de Metal Hueco/Madera	1-3/8" x 3-1/2"	Cerrado en caso de Falla	24VCD	26D/S4*
Accesorios de Contrachapa 11BS*					
BXES1	Caja Soldable (3-1/2"Prof. x 1-9/16"An x 3-3/4"Al)				
15BS Especial para Entrada de Pestillo Offset (Proyección de cerrojo de 5/8")					
15BS-01	Marcos de Metal Hueco/Madera/Aluminio	1-1/4" x 5-7/8"	Cerrado en caso de Falla	11-16VCA	26D/S4*
15CA para Entrada de Pestillo Línea Central (Proyección de pestillo de 5/8")					
15CA-01	Marcos de Metal Hueco/Madera/Aluminio	1-1/4" x 5-7/8"	Cerrado en caso de Falla	11-16VCA	28
12C	Contrachapa adecuada para todo tipo de puertas	1-13/16" x 2-3/4"	Campo seleccionable Cerrado en Caso de Falla y Abierto en Caso de Falla	12VDC	32D

*(Pedido especial solo en acabado S4)