

Yale YMF-30

Modalidad Avanzada



<p>Antes de Iniciar Clave maestra por default: 1234 +R para entrar al menú de opciones</p> <p>El botón R está situado alrededor de las baterías dentro de la chapa</p>	<p>Registrar una contraseña de usuario * Escriba la clave maestra * Oprima el botón R * Escriba 2 y # * Escriba 1 y # * Escriba el código de usuario que será registrado + # * Escriba una nueva contraseña para ser registrada + # * Oprima el botón R</p>	<p>Registrar tarjetas * Escriba la clave maestra * Oprima el botón R * Escriba 3 y # * Escriba 1 y # * Escriba el código de usuario que será registrado + # * Aproxime la tarjeta que será registrada + # * Oprima el botón R</p>	<p>Registrar contraseña temporal * Escribir la clave maestra * Oprima el botón R * Escriba 4 y # * Escriba 1 y # * Escriba la nueva contraseña temporal + # * Oprima el botón R</p>	
<p>Eliminar la contraseña de usuario * Escriba la clave maestra * Oprima el botón R * Escriba 2 y # * Escriba 3 y # * Escriba la contraseña de usuario que será eliminada + # * Oprima el botón R</p>	<p>Eliminar una tarjeta * Escriba la clave maestra * Oprima el botón R * Escriba 3 y # * Escriba 3 y # * Escriba el código de usuario que será eliminado + # * Oprima el botón R</p>	<p>Eliminar contraseña temporal * Escribir la clave maestra * Oprima el botón R * Escriba 4 y # * Escriba 3 y # * Escriba la clave maestra + # * Oprima el botón R</p>	<p>Modificar la clave maestra * Escriba la contraseña maestra actual * Oprima el botón R * Escriba 1 y # * Escriba la nueva contraseña maestra que será registrada + # * Repita la nueva contraseña maestra + # * Oprima el botón R</p>	<p>Cambiar a modalidad normal * Escribir la clave maestra * Oprima el botón R * Escriba 6 y # * Escriba 1 y # * Escriba la nueva contraseña de usuario que será registrada + # * Repita la nueva contraseña de usuario * Oprima el botón R</p>